



## Разъем PowerCon кабельный AC3FCB

Кабельный разъем power-out с замком. Представляет собой трехконтактный разъем (фаза, нейтраль, заземление).

Внимание: Разъем не должен быть подключен или отключен под нагрузкой или под напряжением!

**КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ:**  
2 + PE

**СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ:**  
 $\leq 3 \text{ M}\Omega$

**СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ:**  
 $\geq 100 \text{ M}\Omega$

**НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ:**  
4 kVdc

**НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НА КОНТАКТ:**  
20 A rms

**ДИАМЕТР КАБЕЛЯ:**  
6 - 14 мм

**МАКСИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ:**  
2,5 мм<sup>2</sup>

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ (СОЕД./РАССОЕД.):**  
> 1000

**КЛЕММЫ:**  
Винтовые, PZ-1

**КОНТАКТЫ:**  
Бронза (CuSn6), позолоченные

**ВСТАВКА:**  
Полиамид (PA6 30 % GR)

**ФИКСИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ:**  
Цинк (ZnAl4Cu1)

**КОРПУС:**  
Полиамид (PA6 30 % GR)